

Absoluta Smart 3.50.82

Voci in italiano (default)

DESCRIZIONE

Files .bin con copia dei messaggi vocali di default in lingua italiana delle centrali della serie Absoluta Smart.

PREREQUISITI

I files possono essere importati da tutte le versioni della centrale Absoluta Smart tramite chiave USB con formattazione FAT32.

INSTALLAZIONE

Per importare i files è necessario decomprimere il file zip scaricato sulla cartella principale (root) di una chiave USB formattata con il formato FAT32. Il risultato deve essere una cartella "K_AUDIO" contenente i files .bin che costituiscono le informazioni audio dei messaggi vocali da caricare sulla centrale. I files contengono anche le etichette di testo (visualizzabili dal software BOSS versione 3.5 o superiori) relative a ciascun messaggio, ma sono importate solo da centrali con firmware di versione uguale a 3.5 Smart, altrimenti vengono ignorate.

Una volta inserita la chiave USB così preparata, accedere alla centrale tramite codice installatore, e tramite menù selezionare in sequenza 2 e 5: si accede così alla pagina "USB <-> AUDIO" che permette di eseguire "Carica da USB". L'operazione può avere una durata da 5 a 7 minuti circa.

Nella pagina successiva riportiamo per comodità la pagina del manuale installatore che descrive le operazioni di salvataggio su chiave USB e caricamento da chiave USB nei dettagli.

2.5) Caricare/Inviare messaggi da chiave USB

È possibile utilizzare una chiave USB per trasferire i messaggi vocali dal PC alla Centrale e viceversa, e da una centrale a un'altra, come segue.

1. Inserire una chiave USB nella porta 1 USB sulla Centrale (fare riferimento alla figura 1 nella pagina 13).
2. Accedere al menu Installatore, come indicato nel paragrafo "Accesso alle Operazioni da Tastiera".

```
INSTALLATORE  
1azi. 2Pr9 3vis
```

3. Selezionare l'opzione Programmazione premendo 2.

```
INSTALLATORE 2.1  
Messaggio Vocale
```

4. Selezionare **USB <-> AUDIO**.

```
INSTALLATORE 2.5  
USB <-> AUDIO
```

5. Premere **ENTER**.

```
USB <-> AUDIO  
Carica da USB?
```

6. Selezionare **Carica da USB** per trasferire i messaggi vocali da la chiave USB alla Centrale. Selezionare **Salva su USB** per trasferire i messaggi vocali dalla Centrale alla chiave USB. Quindi premere **ENTER**.

```
Oper.in corso  
Attendere Prego
```

7. Il display della tastiera mostrerà il seguente messaggio se l'operazione riesce: premere **ESC** per tornare al menu Installatore.

```
Attivita con USB  
Fatto !!
```

8. Il display della tastiera visualizza il seguente messaggio se l'operazione fallisce.

```
Attivita con USB  
Fallita !!
```

9. Premere **ESC** per tornare al menu installatore e ripetere l'operazione dopo aver controllato che:
 - il PIN Installatore inserito è lo stesso usato per registrare i messaggi vocali (vedere "Registrazione i Messaggi Vocali");
 - la chiave USB è stata inserita nella porta USB della Centrale;
 - la chiave USB è compatibile con la Centrale (la Centrale supporta la formattazione FAT32 e non NTFS);
 - c'è abbastanza spazio libero sulla chiavetta USB;
 - i messaggi vocali sono stati scaricati sulla chiave USB.